

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mini-przekaznik-wifi-z-pomiarem-energii-shelly-1pm-mini-gen4-p-172243.html>



Mini przekaźnik WiFi z pomiarem energii Shelly 1PM Mini Gen4

Cena	76,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	INDSL2URW0009
Kod producenta	3800238070809
Kod EAN	3800238070809
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Współpraca z ZigBee:** Tak
- **Zdalnie sterowany:** Tak
- **Cechy zabezpieczeń:** Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wi-Fi:** Tak
- **Kolor produktu:** Czerwony
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Pasmo Bluetooth:** 30 m
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 50 m
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
- **Model:** Mądry przełącznik
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalne napięcie przełączania (AC):** 240 V
- **Maksymalny prąd przełączania (AC):** 8 A
- **Maksymalna moc obciążenia (AC):** 2000 W
- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Głębokość produktu:** 16 mm
- **Waga produktu:** 18 g
- **Szerokość produktu:** 34 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 70%
- **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Współpraca z Asystentem Google:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Współpraca z Amazon Alexa:** Tak
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Współpraca z ZigBee:** Tak

-
- **Zdalnie sterowany:** Tak
 - **Cechy zabezpieczeń:** Zabezpieczenie przed przeciążeniem, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Kolor produktu:** Czerwony
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **Pasmo Bluetooth:** 30 m
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 50 m
 - **Wersja Bluetooth:** 5.0
 - **Typ mocowania:** Ściana
 - **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 30 m
 - **Model:** Mądry przełącznik

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Maksymalne napięcie przełączania (AC):** 240 V
- **Maksymalny prąd przełączania (AC):** 8 A
- **Maksymalna moc obciążenia (AC):** 2000 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 29 mm
- **Głębokość produktu:** 16 mm
- **Waga produktu:** 18 g
- **Szerokość produktu:** 34 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 30 - 70%

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1