

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyta-msi-pro-a620am-g-evo-wifi-amd-a620ddr5sata3m2usb30wifibtpcie40am5matx-p-289920.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Płyta MSI PRO A620AM-G EVO WIFI /AMD A620/DDR5/SATA3/M.2/USB3.0/WiFi/BT/PCIe4.0/AM5/mATX

Cena	440,83 zł
Numer katalogowy	INC-PGMIA5M47030
Kod producenta	PRO A620AM-G EVO WIFI
Kod EAN	4711377417501

Opis produktu

Parametry

- **Gniazdo procesora:** Socket AM5
- **Obsługiwane typy procesorów:** AMD Ryzen™ (AM5)
- **Uwagi do procesora:** Supports AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors
- **Format płyty:** Micro-ATX
- **BIOS:**
- **Chipset płyty głównej:** AMD A620
- **Ilość złącz pamięci DDR5:** 2
- **Maksymalna wielkość pamięci:** 128 GB
- **Tryb pracy pamięci RAM:** Dual Channel
- **Standard pamięci:** DDR5-4800, DDR5-5000 (OC), DDR5-5200 (OC), DDR5-5400 (OC), DDR5-5600 (OC), DDR5-5800 (OC), DDR5-6000 (OC), DDR5-6200 (OC), DDR5-6400 (OC), DDR5-6600 (OC), DDR5-7000 (OC), DDR5-7200 (OC)
- **Uwagi do pamięci RAM:** Max. overclocking frequency, - 1DPC 1R Max speed up to 7200+ MT/s, - 1DPC 2R Max speed up to 6400+ MT/s, Supports AMD POR Speed and JEDEC Speed, Supports Memory Overclocking and AMD EXPO™, Supports non-ECC, un-buffered memory, Supports CUDIMM, Clock Driver bypass mode only
- **Zintegrowany kontroler SATA:** Chipset+CPU: 4x SATA III 6Gb/s - RAID 0,1,10 + 2x M.2
- **Uwagi do kontrolera SATA:** M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4, supports 2280/2260, M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4, supports 2280/2260, M2_2 slot:, - Supports up to PCIe 4.0 x4 (For Ryzen™ 9000/ 8700/ 8600/ 8400/ 7000, Series processors), - Supports up to PCIe 4.0 x2 (For Ryzen™ 8500/ 8300 Series processors), Supports RAID 0 and RAID 1 for SATA storage devices
- **Wbudowana karta graficzna:** Brak lub AMD Radeon™ Graphics (zależy od procesora)
- **Gniazda karty graficznej:** HDMI, DisplayPort
- **Uwagi do karty graficznej:** Support HDMITM 2.1, maximum resolution of 4K 60Hz, Support DisplayPort 1.4, maximum resolution of 4K 60Hz, Available only on processors featuring integrated graphics, Graphics specifications may vary depending on the CPU installed
- **Zintegrowana karta dźwiękowa:** Realtek® ALC897 7.1-Channel High Definition Audio
- **Gniazda karty dźwiękowej:** 3x Audio Jack, Wewnętrzne gniazdo audio przedniego panelu
- **Uwagi do karty dźwiękowej:**
- **Złącza PCI Express x16:** 1
- **Złącza PCI Express x1:** 1
- **Uwagi do złącz PCI:** PCI_E1 Gen PCIe 4.0 supports up to x16 (From CPU), PCI_E2 Gen PCIe 3.0 supports up to x1 (From Chipset)
- **Port LAN:** 1x 2,5 Gigabit LAN 100/1000/2500 Mb/s (Realtek® RTL8125D)
- **Uwagi do karty sieciowej:**
- **Maksymalna ilość portów USB 2.0:** 6
- **Maksymalna ilość portów USB 3.x:** 7
- **Porty USB na panelu tylnym:** 2x USB 2.0 + 4x USB 3.0
- **Gniazda USB na płycie głównej:** 2x USB 2.0 (4 porty) + 1x USB 3.0 (2 porty) + 1x USB 3.0 Type-C (1 port)
- **Port Wi-Fi:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- **Port Bluetooth:** Bluetooth V5.3
- **Uwagi do WiFi / BT:** Wi-Fi 6E, The Wireless module is pre-installed in the M.2 (Key-E) slot, Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz/ 6GHz* (160MHz) up to 2.4Gbps, Supports Bluetooth® 5.3**, FIPS, FISMA, * Wi-Fi 6E 6GHz may depend

on every country's regulations and will be ready, in Windows 10 build 21H1 and Windows 11, ** The Bluetooth version may be updated, please refer to the Wi-Fi chipset, vendor's website for details.

- **Port PS/2:** Brak
- **Port szeregowy (COM):** 1x wewnętrzne gniazdo portu COM
- **Port równoległy (LPT):** Brak
- **Inne porty i gniazda:** CPU Fan, 2x System Fan, 2x Front Panel, Chassis Intrusion (JCI), 3x Addressable V2 RGB LED connector, RGB LED connector, Gniazdo modułu TPM, Przycisk Clear CMOS na panelu tylnym, Przycisk Flash BIOS na panelu tylnym, 2x Antenna Ports, 4x EZ Debug LED
- **Gniazdo zasilania:** ATX (24-pin) + ATX12V (8-pin)
- **Wymiary [S x W] (mm):** 226 x 244
- **Opakowanie:** BOX
- **Wyposażenie dodatkowe:** SATA cable, European Union Regulatory Notice, Quick Installation Guide, EZ M.2 Clip II Remover, 2x EZ M.2 Clip II, I/O Shield, EZ Wi-Fi Antenna
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** Support for Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit