

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-armac-home-lite-650va-led-line-interactive-2x230v-pl-p-245597.html>



Zasilacz awaryjny UPS Armac Home Lite 650VA LED Line-Interactive 2x230V PL

Cena	156,71 zł
Numer katalogowy	INC-UPA0UZBE0210
Kod producenta	HL/650E/LED/V2
Kod EAN	5901969443448

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Moc pozorna:** 650 VA
- **Moc czynna:** 390 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 0.2 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 6.2 min
- **Czas ładowania [h]:** 6.0
- **Czas przełączania:** 6 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 2
- **Rodzaj akumulatora:** 12 V, 7 Ah
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Nie
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 283x95x140
- **Waga netto (kg):** 4.130
- **Informacje dodatkowe:** Cechy produktu:, Symulowana sinusoida, Samoczynne uruchomienie przy powrocie zasilania sieciowego, Funkcja wyciszenia w trybie bateryjnym, Ładowanie w trybie Stand-By, Ochrona przed przeciążeniem, zwarcie, rozładowaniem, Wbudowany układ automatycznej stabilizacji napięcia (AVR), Mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką wydajność pracy, Samoczynny test co uruchomienie urządzenia, Bezpiecznik, Specyfikacja Produktu:, Topologia UPS Line-interactive (VI), Moc 390 W, Moc pozorna 650 VA, Typ obudowy Desktop, Liczba gniazd 2, Typ gniazda Typ E, Liczba baterii 1, Pojemność baterii 7 Ah, Rodzaj baterii Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM, Zakres napięcia wejściowego od 145 do 290 V, Zakres częstotliwości wejściowej od 45 do 65 Hz, Napięcie wyjściowe 230 V, Częstotliwość wyjściowa 50 Hz, Postać fali (podczas pracy na baterii) Modyfikowana sinusoida, Czas transferu od 2 do 6 ms, Oprogramowanie Nie