

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-power-walker-on-line-11-fazy-1500va-ict-iot-pf1-usbrs232-4x-iec-c13-c14-epo-wolnostojacy-p-245738.html>



Zasilacz awaryjny UPS Power Walker On-Line 1/1 Fazy 1500VA, ICT IoT PF1 USB/RS232, 4x IEC C13, C14 EPO, wolnostojący

Cena	1 532,05 zł
Numer katalogowy	INC-UPPWUZBS08X0
Kod producenta	VFI 1500 ICT IOT PF1
Kod EAN	4260074982848

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy:** Tower
- **Moc pozorna:** 1500 VA
- **Moc czynna:** 1500 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 3.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 10.3 min
- **Czas ładowania [h]:** 3.0
- **Czas przełączania:** 0 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 4
- **Rodzaj akumulatora:** 3x 12V/9Ah
- **Zabezpieczenie przed udarem prądowym:**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:**
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Filtracja napięcia:**
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Nie
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinus
- **Interfejs komunikacyjny:** USB 2.0
- **Wspierane systemy operacyjne:** Windows 7 i nowsze
- **Dołączone oprogramowanie:** WinPower
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 404 x 145 x 220
- **Waga netto (kg):** 14.300
- **Informacje dodatkowe:** Sprawność urządzenia 97 %, Złącza C14, HDMI, RJ-45, RS-232, USB 2.0 Typ-B, Zakres napięcia wejściowego 110 - 300 V, Zakres częstotliwości wejściowej 40 - 70 Hz, Regulacja częstotliwości wejściowej +/- 0,2 Hz, Zakres napięcia wyjściowego 200 - 240 V, Częstotliwość wyjściowa 50 Hz, Napięcie baterii 12 V, Regulacja napięcia wyjściowego +/- 5 %, Sygnalizacja pracy LCD, Zabezpieczenia Przeciwpzepięciowe, Zalecana temperatura otoczenia 0 - 45 °C, Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 95 %